



# KARTA KATALOGOWA

## Centrałka alarmowa DT3

Producent: "DANTOM" S.C. ELEKTRONICZNE SYSTEMY ALARMOWE

01-673 Warszawa ul. Podleśna 38/26 /Siedziba/

01-501 Warszawa ul. Popieluszki 6 /Zakład prod. i dział sprzedaży, korespond./

Czynne 8-16 (pon-piątek). TEL. (0-22) 869-42-70

[www.dantom.com.pl](http://www.dantom.com.pl)

[biuro@dantom.com.pl](mailto:biuro@dantom.com.pl)



Centrałka **DT3** jest nowoczesną i niezawodną centrałką alarmową przeznaczoną do małych systemów alarmowych. Po prawidłowym zainstalowaniu obsługa centrałki sprowadza się jedynie do wizualnej kontroli stanu LED-ów na płycie czołowej. Centrala DT3 jest na tyle sprawna i wydajna, że może być używana do sterowania systemów z kilkunastoma czujkami i kilkoma sygnalizatorami. Centrałka przeznaczona do pracy wewnątrz pomieszczeń.

<b>PARAMETRY TECHNICZNE</b>	
Napięcie zasilania	<b>230VAC</b>
Miejsce dla akumulatora	<b>max. 1,3Ah/12V</b>
Napięcie zasilania buforowe z akumulatora	<b>12VDC</b>
Ilość linii	<b>3 linie(1xbezpośrednia, 1xzwłoczna, 1x24 godzinna)</b>
Pobór prądu	<b>stan OFF&lt;5mA, ON&lt;12mA, ALARM&lt;25mA, ALARM FLASH&lt;20mA</b>
Nastawy czasowe	<b>regulowany czas wejścia, wyjścia i alarmu</b>
Pamięć alarmu	<b>zbiorcza na wyjściu FLESH</b>
Zabezpieczona jest bezpiecznikiem sieciowym	<b>300mA</b>
Wyjście prądowe UZ zabezp. bezpiecznik	<b>500mA</b>
Wyjście OPT-yki zabezp. bezpiecznik	<b>1,6A</b>
Informacja o napięciu 230V/ stan centrałki	optyczna → dioda 1 x LED czerwono/zielona
Informacja o stanie linii	optyczna → 2 x dioda LED (linia L1 i L2)
Zabezpieczenie antysabotażowe	<b>1x mikrowłazcznik NC</b>
Temperatura pracy	<b>-10°C÷40°C</b>
Wilgotność	<b>IP20</b>
Wymiary(wys./szer./głęb)	<b>19/15/6 cm.</b>
Waga	<b>~ 1,6kg</b>
Gwarancja	<b>24 miesiące, ale nie dłużej niż 30 miesięcy od daty produkcji</b>