

PRZEKAŹNIK WYJŚCIE SYREN PK-3

Zasilanie : 12-16VDC

- "-" - masa zasilania
- "+" - plus zasilania

Wyjście przekaźnikowe :

"COM" - wspólne wyjście dla wyjścia NO/NC

"NO" - wyjście NO /normalnie otwarte/

"NC" - wyjście NC /normalnie zwarte/

Do wyjścia przekaźnikowego można podłączać dowolne odbiorniki i napięcia z pewnymi ograniczeniami:

- napięcia muszą być $\leq 50VAC$ i $75VDC$
- prądy płynące przez przekaźnik nie mogą przekraczać : 10A/12V

