


DWB100HRhet
Odbiornik 2 kanały, 12-24V, pamięć 104 pilotów, heterodyna

Odbiornik DWB100HRhet jest podobny do odbiorników DWP12R i DWP24R. Różni się tylko obciążalnością wyjść przekaźnikowych i napięciem zasilania:

| Typ urządzenia | Napięcie zasilania | Obciążalność wyjść przekaźnikowych |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| DWB100HRhet | 10..40 VDC lub 13,5..29 VAC | 1A, 120VAC/30VDC |
| DWP12R | 11..17VDC | 10A, 277VAC/28VDC |
| DWP24R | 20..35VDC lub 20..27VAC | 10A, 277VAC/28VDC |

Dzięki rozbudowanym funkcjom tego odbiornika można np.:

- pilotem jednokanałowym sterować pierwszym albo drugim wyjściem odbiornika;
- jednym przyciskiem pilota sterować oba wyjścia na raz;
- jednym przyciskiem pilota załączać wyjście, a innym - wyłączać;
- załączać wyjście na określony czas z możliwością przedłużenia tego czasu po naciśnięciu przycisku pilota;
- załączać wyjście na określony czas z możliwością wyłączenia po naciśnięciu przycisku pilota;
- załączać wyjście w trybie włącz-wyłącz;
- załączać wyjście jak długo jest naciśnięty przycisk;
- załączać na przemian oba wyjścia jednym przyciskiem pilota (sterowanie rolet);
- jedno wyjście sterować w trybie włącz-wyłącz, a drugie - jak długo jest naciśnięty przycisk;